

**V**line  
NOWY WYMIAR  
bezpieczeństwa



# SERIA V-LINE

## SUGEROWANE ZASTOSOWANIE

- seria V-line to samodzielne zabezpieczenie antykradzieżowe dedykowane do smartfonów i tabletów.
- estetyczną prezentację produktu umożliwiają dwa rodzaje czujników: kątowy (25°) oraz prosty.
- dodatkowym atutem jest możliwość obrotu czujnika o 90°, co umożliwia wygodne testowanie produktu.
- niewielki rozmiar zapewnia optymalne wyeksponowanie produktu.

## UWAGA!

Sprawdź czy Twoje piloty są prawidłowo zaprogramowane przed zainstalowaniem produktu. Po podłączeniu zasilania, cyklicznie migająca żółta dioda w podstawie sygnalizuje brak zaprogramowanych pilotów.

Po podłączeniu zasilania do V-line, cyklicznie migająca żółta dioda w podstawie sygnalizuje brak zaprogramowanych pilotów.

W tym celu kierujemy pilot USER w stronę cyklicznie mrugającej żółtej diody. Wciskamy i przytrzymujemy przycisk zamkniętej kłódki, aż do momentu zgaśnięcia żółtej diody. Wyłączenie się żółtej diody oznacza zaprogramowanie pilota USER.



# SERIA V-LINE

Doprogramowanie kolejnego pilota USER polega na wciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy małego czarnego switcha znajdującego się w kanaliku podstawy. Podтверdzeniem włączenia się trybu programowania jest krótki sygnał dźwiękowy oraz cyklicznie mrugająca żółta dioda w podstawie.

Następnie ponownie wciskamy przycisk zamkniętej kłódki i przytrzymujemy, aż do momentu zgaśnięcia żółtej diody. Wyłączenie się żółtej diody oznacza zaprogramowanie kolejnego pilota USER.



Po zaprogramowaniu pilota USER należy zmontować system zabezpieczający i upewnić się czy jego działanie jest poprawne. W stronę uzbrojonego V-line kierujemy pilot USER i wciskamy przycisk otwartej kłódki. V-line powinien się rozbroić.

Następnie ponownie wciskamy przycisk zamkniętej kłódki, czynność ta spowoduje uzbrojenie się V-line oraz świadczyć będzie o poprawności zaprogramowanych pilotów.

